



Ofte stillede spørgsmål

Få svar på:

Vær opmærksom på

- Hvis du kopierer tilbudslisters fra Excel ind i EG Kalkia
- Fejl ved oprettelse af projekter
- Advarsel mod at benytte projektmappen til oprettelse af varelinjer

Hvordan gør jeg?

- Her henter du seneste version af EG Kalkia
- Oprettelse af erstatningsgrundlag
- Eksport af styklister fra EG Kalkia til eLPc's ordremodul
- At tilføje blanke linjer i indhold
- Tips til oprettelse af gennemføringer
- Den grundlæggende idé med modulopbygning for føringsveje



Vær opmærksom på

Hvis du kopierer tilbudslister fra Excel ind i EG Kalkia

Hvis du kopierer tilbudslister fra Excel ind i EG Kalkia, så vær opmærksom på, at der i Excel IKKE må være anvendt tusindtalsseparator.

Er der anvendt tusindtalsseparator i Excel, vil du opleve at antal efter tusindtal (punktum) IKKE kopieres med.

Løsningen på dette problem er, at du formaterer cellerne i Excel og IKKE anvender tusindtalsseparator.

Fejl ved oprettelse af projekter

Der er konstateret en fejl ved oprettelse af projekter ved anvendelse af "Projektassistenten".

Hvis du opretter ét projekt ved hjælp af "Projektassistenten" og gemmer det aktuelle projekt, så udføres dette korrekt. Hvis du medens det første projekt stadig er åbent, går i "Filer" og "Projektassistent" og opretter et projekt nummer to og gemmer dette, så gemmes dette ikke korrekt, idet stien til projektet ikke angives.

Vores forslag er, at du, hvis du benytter "Projektassistenten", kun opretter ét projekt med denne, hvis du har behov for flere oprettede projekter i samme EG Kalkia bør disse oprettes ved hjælp af funktionen "NY" (Ctrl+N).

Det vil nok i mange tilfælde være lettere at fjerne Projektassistenten og benytte funktionen "Ny" ved oprettelse af projekter.

Projektassistenten fjernes ved at gå i "Vis" > "Indstillinger" og her fjerne fluebenet i "Start med Projektassistent".

Advarsel mod at benytte projektmappen til oprettelse af varelinjer

Projektmappen er en "Tilbudsmappe" (derfor er den grøn). Denne mappe bør normalt kun benyttes til oprettelse af andre "Tilbudsmapper" eller "Lokale mapper" (ofte tilbudspunkterne), og ikke til oprettelse af varelinjerne.

Grunden til, at vi advarer mod oprettelse af varelinjer i projektmappen er, at projektmappen er "født" med den egenskab, at linjerne afrundes til hele kroner, medens linjerne i lokale mapper afrundes til en øre.

Hvis du i en projektmappe opretter linjer bestående af priser med ørebeløb, og disse afrundes til hele kroner, og derefter ganger op med store mængder, så kan du få et meget mærkeligt, og måske for dig et kedeligt resultat ud af kalkulationen.



Hvordan gør jeg?

Her henter du seneste version af Kalkia

Har du allerede en licens til Kalkia, kan du hente den seneste version [her](#)

Oprettelse af erstatningsgrundlag

Klik på værktøjslinjens ikon "Erstat" Klik på ikonet "Ny" Gem erstatnings grundlaget et sted på din pc, hvor du kan finde det igen, når det skal anvendes, og døb det med et "sigende" navn.

I kolonnen med "Fra" nummer tastes enten: EAN-nr. uden montagekode, EAN nr. med montagekode, LPK-nummer, EBA-nummer eller Modulnummer.

I kolonnen med "Til" nummer tastes enten: EAN-nr. uden montagekode, EAN nr. med montagekode, LPK-nummer, EBA-nummer eller Modulnummer.

Generelt virker det således, at de materialer, montager eller ydelser, som er repræsenteret i "Fra" kolonnen, vil blive erstattet til en med de materialer, montager eller ydelser, som er repræsenteret i "Til" kolonnen, når erstatningsgrundlaget anvendes/køres i et EG Kalkia-projekt.

Hvis der i Erstatningsgrundlaget er tastet EAN-numre uden montagekode, og der i projektet erstattes fra EAN-numre med montagekoder, så vil de tilsvarende montagekoder automatisk blive påført "Til" materialet. Og skulle det være således, at "Til" materialet i Databasen ikke indeholder den pågældende montagekode, så oprettes et lokalt emne med den manglende montage, som kopi af montagen fra "Fra" nummeret. Så på den måde vil projektet altid være komplet efter "Erstatning". . .

Særlige funktioner:

Sletning af linjer i et EG Kalkia-projekt kan lade sig gøre, hvis man i "Fra" kolonnen skriver det nummer, der ønskes slettet, og i "Til" kolonnen undlader at skrive et nummer.

Erstat et nummer til flere numre i et EG Kalkia-projekt, kan lade sig gøre, hvis du i "Fra" kolonnen skriver det nummer, der ønskes slettet, og i "Til" kolonnen skriver et af de numre, der skal erstattes til. Hvis du herefter på den efterfølgende linje undlader at skrive et nummer i "Fra" kolonnen, men derimod skriver et ekstra nummer i "Til" kolonnen, så vil 1 stk. af dette nummer blive tilføjet i projektet efter det første erstattede nummer. Her er en detaljeret forklaring på, hvordan denne funktionalitet virker:



Eksport af styklister fra EG Kalkia til eLPc's ordremodul

Linje 1 fungerer som den normale erstat funktion. Linje 2, og efterfølgende linjer, fungerer som følger:

"Fra" nr.: Skal være blank. "Til" nr.: Ved EAN-nr. med montagekode oprettes en linje med denne montage. Antal som linje 1.

Ved EAN-nr. uden montagekode oprettes en linje med montage med montagekode i nedenstående prioriterede rækkefølge: 1. den montagekode der findes, 2. hvis der findes flere montagekoder så anvendes montagekoden fra linje 1, 3. hvis montagekoden fra linje 1 ikke findes, anvendes "først forekommende" oprettede montage. Antal som linje 1.

Eksport af styklister fra EG Kalkia til eLPc's orderemodul. Opbyg i EG Kalkia dit projekt iht. tilbudslisten. Tilbudslisten kan eksporteres i det omfang, du ønsker det.

Markerer du en enkelt mappe, er det dennes indhold, der eksporteres. Hvis der hierarkisk under denne mappe er andre mapper, kommer indholdet fra disse også med. Det betyder, at hvis du står på sagens øverste niveau, kommer hele sagens styklister med i din eksport.

Marker i sagen den mappe, hvis styklister ønskes eksporteret.

Gå på fanebladet Sammenstilling og klik på ikonet for åbning af Materialer (skruen).

Klik på ikonet for "Gem som" (disketten).

Vælg herefter "Filtype", angiv denne til "LP ordre (*.LP)".

Skriv det navn, du ønsker at kalde filen i feltet "Filnavn".

Angiv i feltet "Gem i", hvor filen ønskes gemt.

Åben eLPc 2001.

Gå i ordre. Klik på "Liste".

Klik i højre side af skærmen på "Indlæs".

Tast på "Standard".

Browse dig frem til filens placering, marker denne og klik Åben.

Tast Ok.

Dobbeltklik på den fremkomne linje og styklisten vises.



At tilføje blanke linjer i indhold

At tilføje blanke linjer i indhold er rimeligt enkelt, idet disse er "beslægtet" med oprettelse af tekstlinjer, som udføres på følgende måde:

Tekstlinje oprettes ved at skrive den ønskede tekst i tekstfeltet, og herefter afslutte linjeoprettelsen ved at tabulere eller taste Enter gennem resterende felter eller ved at taste "pil ned" efter endt tekstoprettelse.

Blank linje oprettes ved at taste et blanktegn (ved tryk på mellemrumstasten) i tekstfeltet og herefter afslutte linjeoprettelsen ved at tabulere eller taste Enter gennem resterende felter eller ved at taste "pil ned" efter endt tekstoprettelse.

At oprette en tom linje (blank Linje) i "Indhold" er altså blot at oprette en tekstlinje, hvori der ikke står noget (blankt tegn).

Tips til oprettelse af gennemføringer

Tips til oprettelse af gennemføringer "i træ", "i let beton", "i tegl", "i beton" m.m. i EG Kalkia.

Du har på en del ydelser (arbejdsløn) mulighed for at oprette disse ved hjælp af et "alias" (navn).

Gennemføring "i træ" – tast i nummerfeltet g30 tast Enter

Gennemføring "i kunststof" – tast i nummerfeltet g40 tast Enter

Gennemføring "i let beton" – tast i nummerfeltet g50 tast Enter

Gennemføring "i tegl" – tast i nummerfeltet g60 tast Enter

Gennemføring "i jern" – tast i nummerfeltet g70 tast Enter

Gennemføring "i let metal" – tast i nummerfeltet g75 tast Enter

Gennemføring "i beton" – tast i nummerfeltet g80 tast Enter

Når du taster g30, g50 m.m., og efterfølgende taster Enter for "Find nærmeste", så vil du få listet gennemføringer på træ, på let beton, på tegl mm., og du kan nu vælge den aktuelle hulstørrelse.

Den grundlæggende idé med modulopbygning for føringsveje

Den grundlæggende idé med den "udvidede" modulopbygning for føringsveje, er at der i opmålingsfasen kun skal måles antal meter, samt tælles hjørner, T-stykker og niveauspring, ud over selvfølgelig at beslutte, hvordan føringsvejen skal ophænges. Alle detaljer vedr. samling, overskæring mm. er med i de enkelte underliggende grundmoduler, og disse detaljer som varierer fra type til type og fra fabrikat til fabrikat, behøver man således ikke at tænke yderligere over.

Der er lavet erstat funktion mellem alle disse underliggende grundmoduler, således at man vil kunne erstatte mellem stiger, bakker, gitterbakker, forskellige typer af galvanisering samt de oprettede fabrikater.

Opret fx +rmb9002 75meter samt +rmb1060 75meter. Omdan nu disse moduler til mapper og herefter til linjer.

Din opmåling består nu af de underliggende grundmoduler, som man fremtidigt vil kunne anvende i en erstat funktion. Rediger nu mængderne på grundmodulerne til, så de passer med din opmåling.

Bemærk at du nu har fået mulighed for at ændre ophængs typen til gevindstangsophæng, samt at indregne delespor, hvis dette er nødvendigt for din opmåling. Disse komponenter er med i modulet - men med mængden 0, hvilket du selv kan ændre.

+RMEB122000200 er RM KB 737G/50-200 L med formstykker. Forsøg evt. at finde +RMEB122000300 – RM KB 737G/50-200 L med løsdele. +RMEB122000700 er RM KB 737G/50-200 T med formstykker. Forsøg evt. at finde +RMEB122000800 – RM KB 737G/50-200 T med løsdele.

Når du først har fanget de grundlæggende principper i den udvidede modulopbygning, så vil det blive betydeligt nemmere at opmåle føringsveje, og samtidigt få alle detaljerne rigtigt med i opmålingen.

Vi kan kun sige PRØV DET.